

Bewegungsmelder

MotionSwitch LED Z-Wave

EAN 4007841035402



Funktionsbeschreibung

Smart-Home aus der Steckdose. Ein Produkt, vier Features, viele Möglichkeiten: Der MotionSwitch LED Z-Wave ist Bewegungsmelder, Helligkeitssensor, Taster und Orientierungslicht in Einem. Keine Kabelverlegung, kein Batteriewechsel – einfach in die Steckdose stecken und los geht's. Der smarte Sensor kann schnell und bequem in Z-Wave basierte Smart Home Systeme wie Smart Friends integriert werden und so unseren Alltag smarter machen. Etwa durch automatische Flurbeleuchtung, sobald der 180° Infrarot-Sensor mit 20 m Reichweite eine Bewegung erkennt. Oder durch automatisches Verdunkeln, sobald ein bestimmter Helligkeitsgrad erreicht ist. Dank integriertem Taster lassen sich Aktoren, zum Beispiel ein Radio, manuell einschalten. Und das automatische Orientierungslicht sorgt bei Nacht mit 3000 K für gute Sicht. Smart Home kann so einfach sein!

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Abmessungen (L x B x H)	55 x 55 x 57 mm
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Sensortyp	Passiv Infrarot
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Montagehöhe	0,20 – 1,10 m
optimale Montagehöhe	1,1 m
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich Radius (tangential)	20 – 20 m
Segmentweiseausblendung	Nein
Dämmerungseinstellung TEACH	Nein
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 min
Montageart	Sonstige
Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff	Kunststoff

Bewegungsmelder

MotionSwitch LED Z-Wave

EAN 4007841035402

Technische Daten

Umgebungstemperatur	10 – 35 °C
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Tierschneise	Ja
Farbe	Weiß
Ausweise, Zertifikate	VDE
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841035402